

- ROZVADĚČ 1R1
- \* NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA: 400/230V, stř. 50Hz, TNS
  - \* OCHRANA: AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE
  - \* TYP: ROZVODNICE ZAPUŠTĚNÁ, IP 40/20, 130MDD, DVEŘE POŽÁRNÍ PROVEDENÍ EI 30 DP1
  - \* INSTALOVANÝ PŘÍKON: CELKEM P<sub>i</sub> = 15 kW
  - \* SOUDOBOST: B = 0,8
  - \* SOUDOBÝ PŘÍKON: CELKEM P<sub>s</sub> = 12 kW
  - \* VÝPOČTOVÝ PROUD: I<sub>v</sub> = 18 A
  - \* PŘÍVOD: SPODEM/HOREM
  - \* VÝVODY: HOREM
  - \* ROZMĚRY: 625 x 1055 x 150 (Š x V x H)
  - \* KOMPENZACE: NEJÍ

POKUD NENÍ UVEDENO JINAK BUDOU INSTALOVANÝ JISTIČE 6KA.

INVESTIČNÍ ZÁMĚR		Základní škola Chomutov – Hornická Hornická 4387, 430 03 Chomutov	
INVESTOR		STATUTÁRNÍ MĚSTO CHOMUTOV Zborovská 4602, 430 28 Chomutov	
PROJEKTANT ČÍS.11			
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT			
ING. MILAN ŠKVÁRA			
ELPRO CHOMUTOV s.r.o. UDOKA 2217/13, CHOMUTOV 430 03 430 03 Chomutov TEL: 474 331 660		PROJEKTANT	ING. MILAN ŠKVÁRA
		PROJEKTANT	PAVEL BUCHTA
ČÁST DOKUMENTACE		ČÍSLO REVIZE	-
D. Dokumentace objektů D.14. Technika prostředí staveb D.14.c Silnoproudá elektrotechnika		DATUM REVIZE	-
OBSAH		FORMÁT	---
		DATUM	7/2023
		HEŘTVO	---
		ČÍSLO VÝKRESU	DPS
SCHÉMA ROZVADĚČE 1R1		ČÍSLO ZAKÁZKY	2308
		HEŘTVO	---
		DATUM	7/2023
		HEŘTVO	---
			18

ROZVADĚČ 1R1

3f. I<sub>jn</sub>=100A


QM1  
100A

II. STUPEŇ  
PŘEP. OCHRANY

FA01  
25A/B

FA02  
25A/B

PROSTOR  
REZ.



CXKH-R 5Cx25



CXKH-R 5Cx6



CXKH-R 5Cx6

FU-1R1  
DPV22/3  
80AgG

STÁVAJÍCÍ ROZVADĚČ HR  
NOVĚ DOPLNIT

R104-KABINET

R-VENKOVNÍ ALTÁN

X1: SVORKOVNICE