

ROZVADĚČ R200-KABINET

- * NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA: 400/230V, stř. 50Hz, TNS
- * OCHRANA: AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE
- * TYP: PLAST. ROZVODNICE ZAPUŠTĚNÁ, IP 43/20, 2x24MOD.
- * INSTALOVANÝ PŘÍKON: CELKEM P_i = 6 kW
- * SOUDOBOST: B = 0,8
- * SOUDOBÝ PŘÍKON: CELKEM P_s = 5 kW
- * VÝPOČTOVÝ PROUD: I_v = 8 A
- * PŘÍVOD: HOREM
- * VÝVODY: HOREM
- * ROZMĚRY: 545 x 450 x 140 (Š x V x H)
- * KOMPENZACE: NEJÍ

POKUD NENÍ UVEDENO JINAK BUDOU INSTALOVANÝ JISTIČE 6KA.

INVESTIČNÍ ZÁMĚR					
Základní škola Chomutov – Akademiika Heyrovského					
Akademiika Heyrovského 4539, 430 03 Chomutov					
INVESTOR					
STATUTÁRNÍ MĚSTO CHOMUTOV					
Zborovská 4602, 430 28 Chomutov					
PROJEKTANT ČÁSTI		ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT		SEMERÁLNÍ PROJEKTANT	
ELPRO CHOMUTOV s.r.o. UDOKA 2217/13, CHOMUTOV 430 03 ICZ28VO1216, DICZ28VO1216 TEL: 474 531 660		PROJEKTANT		ING. MILAN ŠKVÁRA	
PROJEKTANT		ING. MILAN ŠKVÁRA		CZECHOTEC Engineering spol. s r.o.	
PAVEL BUCHTA		ČÍSLO REVIZE		-	
ČÁST DOKUMENTACE		D. Dokumentace objektů		-	
D.14. Technika prostředí staveb		DATUM REVIZE		-	
D.14.c. Siloproudá elektrotechnika		FORMÁT		---	
OBJEM		SCHÉMA ROZVADĚČE R200-KABINET		ČÍSLO VÝKRESU	
ČÍSLO ZAKÁZKY		2308		MĚŘÍTKO	

				22	

ROZVADĚČ R200-KABINET

3f I_{pn}=25A

FH1
25A

II. STUPEŇ
PŘEP. OCHRANY

FA01
10A/C

L1

00.L1 00.L2 00.L3
N PE

N PE

X1:
01 N PE

CXKH-R 5C×6

WLOO
HR

FU-DB 63A
25AgG


CXKY 3C×1,5

R200/
01
0,5kW
DSV.

OSVĚTLENÍ KABINET

STÁVAJÍCÍ ROZVADĚČ HR
VYUŽIT REZERVU

X1: SVORKOVNICE



ZÁS. PC STOLY

ZÁS. PC STOLY

ZÁS. PC STOLY

ZÁS. TISKÁRNA

REZ.

